Список частот 1.2 в порядку зростання		Список частот 4.9-5.8 в порядку зростання		
Ch1	1010	X1	4990	
Ch2	1040	X2	5020	
Ch3	1080	X3	5050	
Ch12	1100	X4	5080	
Ch4	1120	X5	5110	
Ch5	1160	X6	5140	
Ch6	1200	X7	5170	
Ch7	1240	X8	5200	
Ch11	1258	U1	5325	
Ch8	1280	L1	5333	
Ch9	1320	U2	5348	
Ch10	1360	U3	5366	
		L2	5373	
		U4	5384	
		U5	5402	
		L3	5413	
		U6	5420	
		U7	5438	
		L4	5453	
		U8	5456	
		O1	5474	
		O2	5492	
		L5	5493	
		O3	5510	
		O4	5528	
		L6	5533	
		O5	5546	
		O6	5564	
		L7	5573	
		O7	5582	
		O8	5600	
		L8	5613	
		E4	5645	
		H1	5653	
		R1	5658	
		E3	5665	
		E2	5685	
		H2	5693	
		R2	5695	
		E1	5705	
		A8	5725	Mavic 3
		R3	5732	Mavic 3
		H3	5733	Mavic 3
		B1	5733	Mavic 3
		F1	5740	Mavic 3
		A7	5745	Mavic 3
		B2	5752	Mavic 3
		F2	5760	Mavic 3
		A6	5765	Mavic 3
		R4	5769	Mavic 3
		B3	5771	Mavic 3
		H4	5773	Mavic 3
		F3	5780	Mavic 3
		A5	5785	Mavic 3
		B4	5790	Mavic 3
		F4	5800	Mavic 3

Як цим користуватися?

В цьому листі наведено діапазон частот та гармоніки(гармоніки, це коли випромінення сигналу керування буде заважати вашому відео)

Червоним відмічено всі гармоніки, які перетинаються з частотами відео

Зліва відсортовано відеочастоти в порядку зростання частот

Вибираєш свою частоту керування знизу, і в стобчику зліва червоним підсвітяться всі непідходящі частоти

Частоти, на яких літає мавік і які придушуються ребом на мавіки підписані

На 1.2 відео в ретрансляторах фонять не гармоніки, а ТХ який видає не чітко в свій діапазон. Це можна вирішити тільки на практиці змінюючи канал 1.2

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Моя частота керування	903-926	2	903-926	1806-1852	2709-2778	3612-3704	4515-4630	5418-5556	6321-6482	7224-7408	8127-8334	9030-9260	9933-10186	10836-11112	11739-12038

		A4	5805	Mavic 3																
		R5	5806	Mavic 3																
		B5	5809	Mavic 3																
		H5	5813	Mavic 3																
		F5	5820	Mavic 3																
		A3	5825	Mavic 3																
		B6	5828	Mavic 3																
		F6	5840	Mavic 3																
		R6	5843	Mavic 3																
		A2	5845	Mavic 3																
		B7	5847	Mavic 3																
		H6	5853	Mavic 3																
		F7	5860	Mavic 3																
		A1	5865	Mavic 3																
		B8	5866																	
		F8	5880																	
		R7	5880																	
		E5	5885																	
		H7	5893																	
		E6	5905																	
		R8	5917																	
		E7	5925																	
		H8	5933																	
		E8	5945																	
		Z1	6002																	
		Z2	6028																	
		Z3	6054																	
		Z4	6080																	
		Z5	6106																	
		Z6	6132																	
		Z7	6158																	
		Z8	6184																	